

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/oct/2014

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargo por Reposición de Elementos Sustraídos por Terceros (CRER)

Empresa	CRER S./Usuario-mes
Coelvisac	-0.02
Edecañete	-0.01
Edelnor	0.01
Electro Dunas	-0.01
Electro Oriente	-0.02
Electro Pangoa	-0.01
Electro Puno	-0.02
Electro Sur Este	-0.01
Electro Tocache	-0.02
Electro Ucayali	-0.02
Electrocentro	-0.02
Electronoroeste	-0.02
Electronorte	-0.01
Electrosur	-0.01
Emsemsa	-0.02
Emseusac	-0.02
Hidrandina	-0.02
Luz del Sur	0.01
Seal	0.00
Sersa	-0.02

Tabla N° 3.1: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.18	0.18	0.26	0.21	0.23	0.21
				BT5B (2 hilos)	0.18	0.15	0.23	0.21	0.23	0.21
				BT5B (3 hilos)	0.18	0.18	0.23	0.21	0.23	0.21
				BT6	0.06	0.06	0.15	0.08	0.12	0.08
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.21	0.21	0.26	0.23	0.23	0.23
				BT5B (2 hilos)	0.21	0.21	0.23	0.21	0.23	0.21
				BT5B (3 hilos)	0.21	0.21	0.23	0.21	0.23	0.21
				BT6	0.08	0.08	0.15	0.08	0.12	0.08
				BT5A	0.32	0.35	0.38	0.35	0.38	0.35
				BT5B	0.44	0.44	0.49	0.44	0.47	0.44
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT6	0.08	0.12	0.15	0.12	0.15	0.12
				BT2	0.47	0.49	0.52	0.49	0.52	0.49
				BT3	0.47	0.49	0.52	0.49	0.52	0.49
				BT4	0.44	0.44	0.49	0.44	0.47	0.44
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.35		0.38		0.38	
				BT5B	0.47		0.49		0.47	
BT6		0.12			0.15		0.15			
BT2		0.52			0.55		0.55			
BT3		0.52			0.55		0.55			
BT4		0.47			0.49		0.49			
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.61		0.69		0.69		
			BT5B	0.61		0.69		0.69		
			BT2	0.61		0.69		0.69		
			BT3	0.61		0.69		0.69		
			BT4	0.55		0.63		0.63		
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2	0.61		0.84		0.78		
			BT3	0.61		0.84		0.78		
			BT4	0.55		0.81		0.75		
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			1.21				
			BT3			1.21				
			BT4			1.16				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.62				
			BT3			1.62				
			BT4			1.56				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			1.97				
			BT3			1.97				
BT4					1.91					

Tabla N° 3.1 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.21
				BT5B (3 hilos)	0.21

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 3.2: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.21	0.21	0.21
				BT5B (3 hilos)	0.21	0.21	0.21
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0.23	0.23	0.23
				BT5B (3 hilos)	0.26	0.26	0.26
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.47	0.47	0.47
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.52	0.52	0.52

Tabla N° 3.3: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.35	0.32	0.41	0.35	0.38	0.35	
				BT5B	0.44	0.41	0.49	0.44	0.49	0.44	
				BT6	0.12	0.08	0.18	0.12	0.15	0.12	
				BT2	0.52	0.49	0.62	0.55	0.59	0.55	
				BT3	0.52	0.49	0.62	0.55	0.59	0.55	
				BT4	0.49	0.47	0.55	0.49	0.55	0.49	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.35		0.41		0.41		
				BT5B	0.44		0.49		0.49		
				BT6	0.12		0.18		0.18		
				BT2	0.55		0.62		0.59		
				BT3	0.55		0.62		0.59		
				BT4	0.52		0.55		0.55		
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.58		0.66		0.61	
					BT5B	0.58		0.66		0.61	
					BT2	0.58		0.66		0.61	
					BT3	0.58		0.66		0.61	
					BT4	0.55		0.61		0.58	
	C4		C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2	0.72		0.72		0.66	
					BT3	0.72		0.72		0.66	
					BT4	0.66		0.66		0.63	
			C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			0.95			
					BT3			0.95			
					BT4			0.89			
			C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.27			
					BT3			1.27			
					BT4			1.21			
			C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			1.39			
					BT3			1.39			
					BT4			1.33			

Tabla N° 3.4: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.47	0.44	0.44
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.47	0.47	0.47

Tabla N° 3.5: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.67	0.67	0.73	0.70	0.73	0.70	
						BT7 (3 hilos)	1.08	1.05	1.08	1.11	1.14	1.11	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.70	0.70	0.73	0.70	0.73	0.70	
						BT7 (3 hilos)	1.08	1.11	1.08	1.11	1.14	1.11	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.52	1.52	1.58	1.52	1.55	1.52	
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.55		1.58		1.55		
			C2.2		Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.44	0.44	0.52	0.49	0.49	0.47	
						BT7 (3 hilos)	0.70	0.67	0.75	0.73	0.75	0.73	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.47	0.47	0.52	0.49	0.49	0.49	
						BT7 (3 hilos)	0.70	0.73	0.75	0.73	0.75	0.73	
			C1.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	0.96	0.96	1.03	0.99	1.03	0.96	
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	0.99		1.03		1.03		
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.75	0.73	0.82	0.79	0.82	0.79	
						BT7 (3 hilos)	1.26	1.22	1.31	1.29	1.31	1.26	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.75	0.79	0.82	0.79	0.82	0.79	
						BT7 (3 hilos)	1.26	1.26	1.31	1.29	1.31	1.29	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.66	1.70	1.72	1.70	1.72	1.70	
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.70		1.72		1.72		
			C2.2										

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/oct/2014

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 3.5 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.70
						BT7 (3 hilos)	1.11
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.47
						BT7 (3 hilos)	0.73
						BT7 (2 hilos)	0.79
						BT7 (3 hilos)	1.26

Tabla N° 3.6: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

							Subterránea					
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios			
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.70	0.70	0.70			
					BT7 (3 hilos)	1.17	1.17	1.17				
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.73	0.73	0.73			
					BT7 (3 hilos)	1.19	1.19	1.19				
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.55	1.55	1.55			
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.60	1.60	1.60			
			Tarjetas		C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.47	0.47	0.47
								BT7 (3 hilos)	0.70	0.70	0.70	
	C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW		BT7 (2 hilos)				0.52	0.52	0.52		
		BT7 (3 hilos)		0.75				0.75	0.75			
	C2	C2.1		Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.99	0.99	0.99			
		C2.2			10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.08	1.08	1.08			
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.79	0.79	0.79			
					BT7 (3 hilos)	1.26	1.26	1.26				
					C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.82	0.82	0.82		
						BT7 (3 hilos)	1.31	1.31	1.31			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.72	1.72	1.72			
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.78	1.78	1.78			

Tabla N° 3.7: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.52	1.49	1.58	1.59	1.55	1.52
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.52		1.58		1.58	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.96	0.93	1.03	0.99	1.03	0.96
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	0.99		1.05		1.03	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.70	1.66	1.75	1.70	1.72	1.70
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.70		1.75		1.75	

Tabla N° 3.8: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.55	1.52	1.52
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.55	1.55	1.55
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.99	0.96	0.96
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.03	1.03	1.03
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.72	1.70	1.70
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.72	1.72	1.72

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/oct/2014

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 3.9: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)			
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble		
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.21	0.18	0.26	0.23	0.26	0.23		
				BT5B (2 hilos)	0.18	0.18	0.26	0.21	0.23	0.21		
				BT5B (3 hilos)	0.21	0.18	0.26	0.23	0.26	0.21		
				BT6	0.08	0.06	0.15	0.12	0.15	0.08		
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.23	0.23	0.26	0.23	0.26	0.23		
				BT5B (2 hilos)	0.21	0.21	0.26	0.23	0.23	0.21		
				BT5B (3 hilos)	0.21	0.23	0.26	0.23	0.26	0.23		
				BT6	0.08	0.12	0.15	0.12	0.15	0.12		
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.38	0.38	0.44	0.38	0.41	0.38		
				BT5B	0.44	0.47	0.49	0.47	0.49	0.47		
				BT6	0.12	0.12	0.18	0.12	0.15	0.12		
				BT2	0.52	0.55	0.59	0.55	0.59	0.55		
				BT3	0.52	0.55	0.59	0.55	0.59	0.55		
				BT4	0.49	0.49	0.55	0.49	0.52	0.49		
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.41		0.44		0.44	
						BT5B	0.49		0.49		0.49	
	BT6	0.15				0.18		0.15				
	BT2	0.59				0.62		0.62				
	BT3	0.59				0.62		0.62				
	BT4	0.52				0.55		0.55				
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW			BT5A	0.69		0.78		0.75	
						BT5B	0.69		0.78		0.75	
				BT2	0.69		0.78		0.75			
				BT3	0.69		0.78		0.75			
BT4				0.63		0.72		0.69				
C4				C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2	0.69		0.95		0.89	
						BT3	0.69		0.95		0.89	
						BT4	0.63		0.89		0.84	
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2					1.36				
			BT3					1.36				
			BT4					1.29				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.82						
			BT3			1.82						
			BT4			1.76						
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			2.20						
			BT3			2.20						
			BT4			2.13						

Tabla N° 3.9 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.21
				BT5B (3 hilos)	0.21

Tabla N° 3.10: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Tarifa 7 - Subterránea - Conexiones en Baja Tensión - Multipagos 220 V					Subterránea		
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.21	0.21	0.21
				BT5B (3 hilos)	0.21	0.21	0.21
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0.26	0.26	0.26
				BT5B (3 hilos)	0.26	0.26	0.26
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.49	0.49	0.49
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.55	0.55	0.55

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/oct/2014

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 3.11: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.38	0.35	0.47	0.41	0.44	0.38
				BT5B	0.44	0.41	0.52	0.47	0.49	0.47
				BT6	0.12	0.08	0.18	0.12	0.18	0.12
				BT2	0.62	0.59	0.67	0.62	0.64	0.62
				BT3	0.62	0.59	0.67	0.62	0.64	0.62
				BT4	0.55	0.52	0.62	0.55	0.62	0.55
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.41		0.47		0.44	
				BT5B	0.47		0.52		0.49	
				BT6	0.15		0.18		0.18	
				BT2	0.62		0.67		0.67	
				BT3	0.62		0.67		0.67	
				BT4	0.59		0.62		0.62	
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	0.66		0.72		0.69	
				BT5B	0.66		0.72		0.69	
				BT2	0.66		0.72		0.69	
				BT3	0.66		0.72		0.69	
				BT4	0.61		0.69		0.63	
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2	0.78		0.81		0.75	
				BT3	0.78		0.81		0.75	
				BT4	0.75		0.75		0.72	
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			1.07			
				BT3			1.07			
				BT4			1.01			
	C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.42			
				BT3			1.42			
				BT4			1.39			
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			1.56			
				BT3			1.56			
				BT4			1.50			

Tabla N° 3.12: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.47	0.44	0.47
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.49	0.52	0.52

Tabla N° 3.13: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.70	0.67	0.75	0.73	0.75	0.73
					BT7 (3 hilos)	1.11	1.08	1.11	1.14	1.17	1.14	
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.73	0.73	0.75	0.73	0.75	0.73	
			BT7 (3 hilos)	1.14	1.14	1.11	1.14	1.17	1.14			
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.55	1.55	1.60	1.55	1.60	1.55	
		C2.2			10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.58		1.60	1.60		
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.47	0.44	0.52	0.49	0.52	0.49
					BT7 (3 hilos)	0.70	0.70	0.79	0.73	0.75	0.73	
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.49	0.49	0.52	0.49	0.52	0.49	
			BT7 (3 hilos)	0.73	0.73	0.79	0.73	0.75	0.73			
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.99	0.99	1.05	0.99	1.05	0.99		
	C2.2			10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.03		1.05	1.05			
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.79	0.75	0.85	0.82	0.85	0.79
					BT7 (3 hilos)	1.29	1.26	1.34	1.31	1.34	1.31	
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.79	0.82	0.85	0.82	0.85	0.82	
			BT7 (3 hilos)	1.29	1.31	1.34	1.31	1.34	1.31			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.72	1.72	1.78	1.72	1.78	1.72
			C2.2			10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.75		1.78	1.78	

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/oct/2014

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 3.13 Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.73
						BT7 (3 hilos)	1.14
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.49
						BT7 (3 hilos)	0.73
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.79
						BT7 (3 hilos)	1.31

Tabla N° 3.14: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

							Subterránea		
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.73	0.73	0.73
					BT7 (3 hilos)	1.19	1.19	1.19	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.75	0.75	0.75
						BT7 (3 hilos)	1.22	1.22	1.22
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.58	1.58	1.58
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.66	1.66	1.66
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.49	0.49	0.49
						BT7 (3 hilos)	0.73	0.73	0.73
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.52	0.52	0.52
						BT7 (3 hilos)	0.79	0.79	0.79
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.03	1.03	1.03
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.11	1.11	1.11
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.79	0.79	0.79
						BT7 (3 hilos)	1.29	1.29	1.29
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.85	0.85	0.85
						BT7 (3 hilos)	1.34	1.34	1.34
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.75	1.75	1.75
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.84	1.84	1.84

Tabla N° 3.15: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.55	1.52	1.60	1.58	1.60	1.55
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.58		1.63		1.60	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	0.99	0.96	1.05	1.03	1.05	0.99
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.03		1.08		1.05	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.72	1.70	1.78	1.75	1.78	1.72
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.75		1.81		1.78	

Tabla N° 3.16: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.58	1.55	1.58
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.60	1.63	1.63
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.03	0.99	1.03
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.05	1.08	1.08
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.75	1.72	1.75
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.75	1.78	1.78

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Reposición de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/oct/2014

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 3.17: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	4.94	9.36	5.12	11.11	5.94	12.87
				MT3	4.94	9.36	5.12	11.11	5.94	12.87
				MT4	4.91	9.31	5.06	11.06	5.91	12.81
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	5.04	8.87	5.12	10.36	5.94	12.87
				MT3	5.04	8.87	5.12	10.36	5.94	12.87
				MT4	4.97	8.80	5.09	10.32	5.91	12.81
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	5.04	8.66	5.20	10.06	6.14	13.89
				MT3	5.04	8.66	5.20	10.06	6.14	13.89
				MT4	4.97	8.60	5.17	10.03	6.09	13.84
	C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	5.20	8.46	5.20	10.06	6.23	13.66	
			MT3	5.20	8.46	5.20	10.06	6.23	13.66	
			MT4	5.15	8.39	5.17	10.03	6.17	13.60	
	C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2	5.53	8.62	5.53	9.98	6.64	13.02	
			MT3	5.53	8.62	5.53	9.98	6.64	13.02	
			MT4	5.47	8.57	5.47	9.91	6.61	12.96	

Tabla N° 3.18: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonía - Nuevos Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	5.50	10.53	5.68	12.52	6.64	14.54
				MT3	5.50	10.53	5.68	12.52	6.64	14.54
				MT4	5.45	10.47	5.64	12.46	6.58	14.48
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	5.59	9.95	5.71	11.67	6.64	14.54
				MT3	5.59	9.95	5.71	11.67	6.64	14.54
				MT4	5.53	9.88	5.64	11.61	6.58	14.48
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	5.59	9.72	5.82	11.32	6.84	15.68
				MT3	5.59	9.72	5.82	11.32	6.84	15.68
				MT4	5.53	9.65	5.76	11.26	6.82	15.62
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	5.79	9.47	5.82	11.32	6.97	15.41
				MT3	5.79	9.47	5.82	11.32	6.97	15.41
				MT4	5.73	9.42	5.76	11.26	6.90	15.36
	C5.5		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2	6.14	9.68	6.14	11.21	7.43	14.69
				MT3	6.14	9.68	6.14	11.21	7.43	14.69
				MT4	6.09	9.62	6.09	11.17	7.38	14.63

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Mantenimiento de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/oct/2014

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 4.1: Cargos de Mantenimiento de las Conexiones en Media y Baja Tensión - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de tensión	Fases	Potencia conectada (Pc)	Tipo de red	Tipo de medición	Opción tarifaria	Cargo S/.
C1	C1.1/C1.2	Baja Tensión	Monofásica	Pc ≤ 10 kW	Aérea/Mixta	Sin medición	BT6	0.42
						Sin medición (prepago)	BT7	0.54
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.42
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.46
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.80
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.85
						Con medición doble	BT5A	0.87
						Sin medición	BT6	0.37
						Sin medición (prepago)	BT7	0.51
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.53
					Subterránea	Con medición simple (medidor electrónico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.38
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.43
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.77
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.81
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple) - caja polimérica	BT5B	0.41
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.44
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple) - caja polimérica	BT5B	0.79
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.84
						Con medición doble	BT6	0.84
						Sin medición	BT6	0.43
C2	C2.1/C2.2	Baja Tensión	Trifásica	Pc ≤ 20 kW	Aérea/Mixta	Sin medición (Prepago)	BT7	0.70
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.55
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.91
						Con medición doble	BT5A	0.92
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.81
						Sin medición	BT6	0.38
						Sin medición (Prepago)	BT7	0.67
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.69
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.52
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.88
					Subterránea	Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.53
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.90
						Con medición doble	BT5A	0.89
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.76
						Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.64
						Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.46
						Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.04
						Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.14
						Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.44
						Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.75
						Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.44
C3/C4	C3.1/C4.1/C4.2/C4.3/C4.4	Baja Tensión	Trifásica	Pc > 20 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.04
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.14
					Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.44
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.75
					Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.44
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.75
					Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.04
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.16
					Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.16
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.16

Tabla N° 4.2: Cargos de Mantenimiento de las Conexiones en Media y Baja Tensión - Amazonia - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de tensión	Fases	Potencia conectada (Pc)	Tipo de red	Tipo de medición	Opción tarifaria	Cargo S/.
C1	C1.1/C1.2	Baja Tensión	Monofásica	Pc ≤ 10 kW	Aérea/Mixta	Sin medición	BT6	0.43
						Sin medición (prepago)	BT7	0.56
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.43
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.47
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.81
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.86
						Con medición doble	BT5A	0.90
						Sin medición	BT6	0.38
						Sin medición (prepago)	BT7	0.53
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.55
					Subterránea	Con medición simple (medidor electrónico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.41
						Con medición simple (medidor electrónico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.44
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja polimérica	BT5B/C/D/E	0.78
						Con medición simple (medidor electromecánico) - caja metálica	BT5B/C/D/E	0.82
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple) - caja polimérica	BT5B	0.42
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.46
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.80
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple) - caja metálica	BT5B	0.85
						Con medición doble	BT5A	0.87
						Sin medición	BT6	0.44
C2	C2.1/C2.2	Baja Tensión	Trifásica	Pc ≤ 20 kW	Aérea/Mixta	Sin medición (Prepago)	BT7	0.76
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.57
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.92
						Con medición doble	BT5A	0.96
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.97
						Sin medición	BT6	0.40
						Sin medición (Prepago)	BT7	0.73
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.75
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B/C/D/E	0.54
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B/C/D/E	0.89
					Subterránea	Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.56
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.91
						Con medición doble	BT5A	0.92
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.92
						Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.81
						Con medición simple, doble o múltiple	BT5A/B/C/D/E-BT2-BT3-BT4	2.64
						Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.79
						Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	8.85
						Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.20
						Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.45
C3/C4	C3.1/C4.1/C4.2/C4.3/C4.4	Baja Tensión	Trifásica	Pc > 20 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.20
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.45
					Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.20
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.45
					Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.81
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.88
					Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.81
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.88
					Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.81
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	9.88

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Costo por Cambio de Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 153-2011-OS/CD
Vigente a partir del 04/oct/2014

* Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Tabla N° 5.1: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	326
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	513
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	704
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	704
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	219
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	331
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	219
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	331
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	448
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	448
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	325
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	554
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	325
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	554
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	743
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	743

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	333
						BT7 (3 hilos)	519
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	226
						BT7 (3 hilos)	339
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	330
						BT7 (3 hilos)	560

Tabla N° 5.2: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	704
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	704
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	448
	Tarjetas	C2	C2.2	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	448
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	448
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	743
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	743
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	743

Tabla N° 5.3: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	369
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	581
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	369
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	581
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	799
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	799
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	247
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	374
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	247
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	374
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	368
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	629
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	368
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	629
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	844
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	844

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	375
						BT7 (3 hilos)	588
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	254
						BT7 (3 hilos)	381
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	373
						BT7 (3 hilos)	634

Tabla N° 5.4: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Amazonía - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	799
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	799
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	507
	Tarjetas	C2	C2.2	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	507
			C2.1		Pc ≤ 10 kW	BT7	507
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	844
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	844
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	844

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD